

SHARP

ER-A310



- 2 Station numerischer Drucker
- Großes LED Display
- 10 Warengruppen
- 500 Standard Artikel
- großvolumige Schublade mit kleiner Stellfläche
- einfache Abwicklung von verschiedener Zahlarten
- 5 Standard Warengruppen, erweiterbar bis zu 30
- Kassierer-Selbstabrechnung

Die ER-A310 von Sharp macht es jetzt noch einfacher, alle Vorgänge sinnvoll zu verbuchen. Das große LED-Anzeigefeld und viele hilfreiche Funktionen erleichtern die schnelle Eingabe auch für angelegene Kräfte. Mit 5 Warengruppen in der Standard-Ausführung und 500 PLUs lässt sich Ihr Angebot übersichtlich differenzieren. Sie behalten den Überblick über alle Vorgänge.

Drucker

- 2-stations Trommeldrucker
- Druckgeschwindigkeit (lines / sek.): **3.0**
- Papierrollenbreite (mm): **45**
- Logo Stempel

Anzeige

- Bedienerdisplay
- LED Typ
- 7-Segmente / 10 Positionen
- Kundendisplay
- Pop-up Typ
- 7-Segmente / 7 Positionen: **yes/yes**

Tastatur

- Hubtastatur
- Anzahl Standardtasten: **41**
- Anzahl maximaler Tasten: **68**

Schublade

- Rechnungen: **5**
- Münzen: **8**
- abnehmbares Münzfach
- Schubladenschloss

Merkmale

- Warengruppe
- Standard Warengruppen: **5**
- Maximum Warengruppen: **30**
- PLU
- Standard Artikel: **500**
- Maximum Artikel: **500**
- Bediener: **4**
- Check key standard / maximum: **1 / 4**
- Credit key standard / maximum: **1 / 2**
- Steuersätze: **4**
- Periodischer Transaktionsbericht

Technische Spezifikation

- Dimensionen (B x T x H mm): **355 x 424 x 322**
- Gewicht (kg): **11.5**
- Stromverbrauch (nominal)
- Stromverbrauch
- Maximum Watt: **36**
- Standby Verbrauch Watt: **10**
- Betriebstemperatur (in °C): **0 - 40**
- Datensicherung über
- Batterien (AA): **yes**
- Papierrollenquerschnitt (mm): **44.5 /- 0.5**
- Papierrolle Durchmesser (max. mm): **83**

Zubehör

- Bedienungsanleitung: **1**
- Manager Schlüssel: **2**
- Schubladenschlüssel: **2**
- Bedienschlüssel: **2**
- Papierverriegelung: **1**
- Papierrolle: **2**
- Tintenrolle: **1**
- Stempeltinte: **1**
- Class A: **Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Gegenmaßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.**